

AMS B1B OA1SDIE – popis displeje

Po připojení elektroměru na napájecí napětí pracuje elektroměr 10 minut v režimu vhodném pro úřední ověřování (OBIS kód 180 vlevo uprostřed). V tomto režimu je zobrazen součet vysokého a nízkého tarifu s přesností na 3 desetinná místa (4+3). V tomto režimu elektroměr měří oba tarify, pouze je nezobrazuje na displeji.

Po uplynutí 10 minut přejde zobrazení údajů na displeji do režimu, při němž budou střídavě zobrazovány hodnoty vysokého tarifu, nízkého tarifu a jejich součtu. Hodnoty na displeji cyklují v intervalu 7 vteřin.

OBIS kód 180	součet obou tarifů
OBIS kód 181	tarif 1
OBIS kód 182	tarif 2

Zobrazení kWh na displeji: 7+0 (bez desetinného místa)

Při výpadku napájení je vždy nejprve spuštěn 10 minutový režim s následným přechodem do zobrazení obou sazeb.

Svorky pro přepínání tarifů: 13/15 (230V)

Svorky impulsního výstupu: 20/21 (5-24V DC)